

HOMESENSE

NOVOS AMPLIFICADORES

HSi60.2^{WIFI}



HSi160.2^{WIFI}



TECNOLOGIA

que conecta.


 **WIFI:** comunicação de alta velocidade e sem fios;


 **Sistemas descentralizados:**
Conexão de vários amplificadores em um único aplicativo;

 **Entrada LAN (API Http):** Ideal para sistemas de automação;

 **Drivers** para as principais centrais de automação.

 **Integração** através de conexão IR frontal + extensor IR;

 **Fonte chaveada** de alta eficiência, para que o design do produto seja compacto;

 **Canal próprio** para integrador - suporte próprio para que o integrador possa entrar em contato para dúvidas;

 **Acabamento** frontal sofisticado em Black Piano.

Conexão de antena BT/ WIFI.



HSi60.2 WIFI



Nome	HOME SENSE HSI 60.2 WIFI HDMI TV
Potência RMS	60W rms (2X30) @ 4Ω
Amplificador	Classe D
Conexões de entrada 1	HDMI,USB, Bluetooth, AUX (P2), Óptico.
Sensibilidade de entrada AUX	300mV
Nível de saída LINE OUT	15Hz -20Hz / 0 - 707mv
Controle remoto	Infravermelho
Alcance de Bluetooth	8 – 10 metros.
Conexões	WIFI 2.4G / Bluetooth / LAN
Rede wireless	802.11 b/g/n
Rede Lan (Ethernet)	10/100Mbps
Resposta de Frequência	20Hz – 20 KHZ
Dimensões do Amplificador	104 x 267 x 34,8 mm (AxLxP)
Dimensões da Fonte	33 x 60,6 x 119,6 mm (AxLxP)
Peso (Amplificador + Fonte)	1.2 Kg
Código	32135
Código de barras	7896673818034

HSi160.2 WIFI



Nome	HOME SENSE HSI 160.2 WIFI HDMI TV
Potência RMS	160W rms (2X80W) @ 4Ω
Amplificador	Classe D
Conexões de entrada 1	HDMI,USB, Bluetooth, AUX (P2), Óptico.
Sensibilidade de entrada AUX	300mV
Nível de saída LINE OUT	15Hz -20Hz / 0 - 707mv
Controle remoto	Infravermelho
Alcance de Bluetooth	8 – 10 metros.
Conexões	WIFI 2.4G / LAN
Rede wireless	802.11 b/g/n
Rede Lan (Ethernet)	10/100Mbps
Resposta de Frequência	20Hz – 20 KHZ
Dimensões	191 x 351 x 52 mm (AxLxP)
Peso	2.3 Kg
Código	32335
Código de barras	7896673818140

FRAHM ||| HOMESENSE

    FrahmOfficial