

FRAHM

KIT
CR WiFi 4"
ATIVA + PASSIVA

CR 4 agora com tecnologia WiFi



31.415

31.414



Bluetooth



Line Out



RCA



APP
MÜZO



MultiRoom
MR Frahm Ready




Acompanha
controle remoto

FRAHM

KIT
CR WiFi 4"
ATIVA + PASSIVA



ATIVA



PASSIVA

Especificações Técnicas	ATIVA (AMPLIFICADA)	PASSIVA
Potência RMS	40W	40W
Potência Musical	80W	80W
Sensibilidade	88 dB / W / m	88 dB / W / m
Impedância	8 Ohms	8 Ohms
Resposta de frequência	55Hz - 20KHz	55Hz - 20KHz
Alto-falante	Woofer 4" + tweeter	Woofer 4" + tweeter
Alimentação	100 - 230V	-----
Consumo máximo	110W	-----
Dimensões	A:180 x L:200 x P:170mm	A:180 x L:200 x P:170mm
Peso do kit	3Kg	
Fixação	Alça acoplada na caixa	

DIFERENCIAIS

- Bluetooth 4.0
- Controle por aplicativo iOS e ANDROID.
- Funciona como Access Point com wpa2.
- Sistema acústico de alta fidelidade.
- Permite ser integrado na automação residencial.
- Múltiplas opções de conexão entre usuários conectados.
- Permite controlar músicas e volume de ambientes simultaneamente - MULTIROOM.
- Multichannel - permite dedicar músicas diferentes para cada caixa ativa.
- Multisource - permite com equipamentos diferentes (celular, tablet, notebook, etc.) comandar cada caixa de forma independente ou integrada.

CARACTERÍSTICAS

- tweeter com domo de seda e alto-falante com cone Vacuum Forming.
- Saída Line Out que permite conexão de um subwoofer ativo.
- Sistema acústico esférico otimizado.



MULTIROOM MR FRAHM READY

Sistema que utiliza sua internet residencial (WiFi), para gerenciar produtos Frahm em ambientes distintos de sua casa.

Este sistema permite renomear os produtos e que em cada cômodo você consiga ouvir suas músicas ou playlists preferidas através do uso do App Muzo.

O kit CR WiFi possui ainda conexão RCA para você conectar em qualquer aparelho analógico de sua preferência.

É a Frahm trazendo a liberdade de escolha até no som da sua casa!

Baixe gratuitamente o aplicativo
*Múzo para sistema operacional
Android e iOS.

