

BATERIA INTERNA DE LÍCIO

A caixa amplificada **CF 1000 APP** com Bateria Interna de Lítio 12V foi desenvolvida visando maximizar o uso com bateria, o que permite ao usuário utilizá-las em acampamentos, campo, praia, sala de aula, palestras, viagens, festas e outros ambientes com total autonomia e liberdade.

Esta caixa possui em seu interior uma bateria de lítio 12V, que garante o seu funcionamento sem a necessidade de estar ligada na energia elétrica ou a uma bateria externa.

A caixa **CF 1000 APP** acompanha na embalagem um cabo de força com o qual é possível carregar a bateria da caixa em qualquer região sem se preocupar com a tensão da rede elétrica (100V-240V).

A caixa **CF 1000 APP** com Bateria Interna de Lítio 12V, possui em seu painel traseiro um LED indicador de carga na cor azul, este LED quando aceso indica que a bateria da caixa está carregando.

A autonomia da bateria da caixa pode chegar a:

7,5 horas - no volume mínimo



5,5 horas - no volume médio

3,5 horas - no volume máximo



OBS.: A bateria reduz sua capacidade de armazenar carga com o passar do tempo, reduzindo gradativamente a autonomia da caixa. Os testes de autonomia da caixa foram realizados com bateria nova e 100% carregada, no modo USB com diversas músicas de gênero rock. A autonomia pode variar de acordo com o dispositivo conectado, das músicas reproduzidas, e o modo de utilização do produto.

Durante a recarga da bateria o LED acende e apaga conforme especificação abaixo.

LED AZUL ACESO - CARREGANDO
LED APAGADO - CARGA COMPLETA
CICLO COMPLETO DE CARGA - 8 HORAS

IMPORTANTE

A) Enquanto a caixa estiver sendo utilizada com a energia elétrica da tomada a bateria recebe a recarga sem que haja interferência alguma em sua eficiência;

B) A bateria não pode ser recarregada por uma bateria externa ou em auto-elétricas, apenas por seu carregador externo;

C) Nunca retire a bateria para recarregar;

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A BATERIA DE LÍCIO 12V

1 - Carregue a bateria interna da caixa por 12 horas antes de usar a caixa pela primeira vez;

2 - Para prolongar a vida útil da bateria interna de lítio 12V, recarregue-a sempre que possível, ou pelo menos dê uma carga de 12 horas a cada 30 dias. **NUNCA GUARDE A CAIXA COM A BATERIA DESCARREGADA;**

3 - A caixa possui um circuito eletrônico inteligente que a desliga automaticamente quando a bateria interna está fraca. Antes de desligar, o som pode ser atenuar automaticamente.

4 - Para recarregar a bateria interna, basta conectar cabo de força na tomada. Quando o LED do painel traseiro se apaga, a bateria estará carregada;

5 - Para efetuar a troca da **BATERIA INTERNA DE LÍCIO 12V**, leve a caixa ao Assistente Técnico Autorizado.